

**Bezeichnung** AC300RT01  
**Oxni Code** 9BE7

Resolverkarte

**Für Soforthilfe** [info@oxni.ch](mailto:info@oxni.ch)  
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

**Für Reparaturen** Oxni GmbH  
 Klosterstrasse 34  
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

**Kommunikation**

ProfibusDP 1xD-Sub

**Montage**

Board Slot B

**Resolver**

S4 Switch nach rechts für AC310  
 Frequenz 10 kHz  
 Spannung 6.17 Vpp

**Crossover**

Lines 1024  
 Spannung 5 V diff

Resolver Ratio	S1-1	S1-2	S2-1	S2-2
0.219	-	-	-	-
0.286	1	-	1	-
0.5	-	1	-	1
0.58	1	1	1	1

**Anschluss**

Crossover - Ausgabe	1	PA+
	2	PA-
	3	PB+
	4	PB-
	5	PZ+
	6	PZ-
	7	DIR+
	8	DIR-
	9	PE

Resolver Eingang	1	SIN+
	2	SIN-
	3	COS+
	4	COS-
	5	REF+
	6	REF-

**Linksammlung**

AC310 Handbuch [Link](#)

Oxni Shop [Link](#)  
 Oxni [Link](#)

