Bezeichnung AC300RT01
Oxni Code 9BE7 Resolverkarte

Für Soforthilfe info@oxni.ch
+41 52 551 00 40

Für Reparaturen Oxni GmbH
Klosterstrasse 34
8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Kommunikation
ProfibusDP 1xD-Sub

Montage
Board Slot B

Resolver
S4 Switch nach rechts für AC310
Frequenz 10 kHz
Spannung 6.17 Vpp

Crossover
Lines 1024
Spannung 5 V diff

Resolver Ratio	S1-1	S1-2	S2-1	S2-2
0.219	-	-	-	-
0.286	1	-	1	-
0.5	-	1	-	1
0.58	1	1	1	1

Anschluss

Crossover - Ausgabe	1	PA+
	2	PA-
	3	PB+
	4	PB-
	5	PZ+
	6	PZ-
	7	DIR+
	8	DIR-
	9	PE

Resolver Eingang	1	SIN+
	2	SIN-
	3	COS+
	4	COS-
	5	REF+
	6	REF-

Linksammlung

AC310	Handbuch	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni		Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link